

「來電接線服務」簡易使用指南

開關「來電接線服務」

啟用	取消	留言模式
按 [*] [9] [1]	按 [#] [9] [1]	向所有來電者播放口訊
按 [*] [9] [2]	按 [#] [9] [2]	電話線繁忙時，向來電者播放口訊
按 [*] [9] [3]	按 [#] [9] [3]	無人接聽來電時，向來電者播放口訊

進入「來電接線服務」控制目錄

在任何音頻電話

- 按 2622 2260 (英語) / 2622 2268 (粵語) 進入「來電接線服務」 - 輸入您的「來電接線服務」號碼 - 輸入密碼 (如適用) 及按 [#] - 按 [3] 更改功能	
收錄或更改口訊 - 按[1] 收錄貴公司專用的口訊 - 按[2] 收錄貴公司名稱到標準口訊 收錄口訊／公司名稱及按 [#] (查認口訊) 按 [1] 重新收錄口訊 或 按 [2] 開始使用剛收錄的口訊 或 按 [3] 取消剛收錄的口訊	設定或更改密碼 按 [3] 選擇設定/更改密碼 輸入新密碼 (1-6 位數字)，再按[#] 或 按 [#] 取消原有密碼 (查認密碼)
在使用過程中，您可隨時按 [8] 獲取更多提示	

可供選用功能

使用「來電接線服務二」* - 要進一步善用「來電接線服務」，可設立第二口訊，讓您在同一條電話線上有兩段口訊(即第一口訊及第二口訊)可供選用，切合不同情況的需要。 - 要啟用、收錄及更改第一口訊或密碼，請依照以上步驟即可。 - 要收錄及更改第二口訊或密碼，請依照以上進入「來電接線服務」控制目錄的步驟及輸入您的第二口訊服務號碼便可。	與「電訊箱」一起使用* - 如要收錄來電者給貴公司的口訊，您可以申請「電訊箱」服務，配合「來電接線服務」同時使用。這樣的話，「電訊箱」會成為第一接線服務，而「來電接線服務」則成為第二接線服務。 - 使用「電訊箱」請參閱「電訊箱」的使用指南。 - 收錄及更改第二口訊或密碼，請依照以上進入「來電接線服務」控制目錄的步驟及輸入您的第二口訊服務號碼便可。
--	---

* 您須在申請「來電接線服務」時，預先設定是在電話線路繁忙或無人接聽的情況下啟用第二口訊。

如欲查詢有關服務詳情，請致電商業客戶服務專線 10088。